

# no shutdown

…インターフェイスを立ち上げる [ノーシャットダウン]

## <利用方法>

ルータのインターフェイスはデフォルトでshutdownされているため、このコマンドでupさせる必要がある。

## <実行例>

```
Router#sh ip int brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
Ethernet0/0       169.254.221.109 YES NVRAM   administratively down down
Router#
Router#
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#int e 0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
Router#sh ip int b
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
Ethernet0/0       169.254.221.109 YES NVRAM   up              up
Router#
```

## <補足>

上記例では、まずshow ip interface briefコマンドでインターフェイスe0/0が落ちていることを確認し、no shutdownコマンドでe0/0インターフェイスを立ち上げたという手順である。ルータのインターフェイスはデフォルトでdownしているがスイッチのインターフェイスはデフォルトでupしていることも覚えておきたい。